

一、主要参数:

- 1、灯功率: 35W/80W。
- 2、灯 泡: 氙气灯。
- 3、色 温: 4300K/6000K [可供选择]。
- 4、光通量: 35W=2500-3200lm, 80w=6000-7000lm。
- 5、灯泡寿命: 1500-2000 小时。
- 6、动力锂电池电压: 14v [10-16.8v]。
- 7、连续放电时间: 35W/4-5 小时, 680w/2-2.5 小时。
- 8、灯泡启动电压: 23kv。
- 9、氙气灯泡工作电压: 70-120v/AC。
- 10、灯 频 率: 300HZ 方波。
- 11、充电电流: 3A [红灯为充电状态]。
- 12、充电电压: 29.4V [充足电自动关闭, 绿灯指示]。
- 13、充电方式: 全自动智能充电。
- 14、充电器输入电压: 85-260V/AC。
- 15、充电时间: 3-5 小时 [绿灯为充足电]。
- 16、车充逆变器: 输入电压: 12V/DC [24V], 输出: 220V/AC。
- 17、车充逆变器功率: 75W。

二、使用说明:

1、YAO-A-35/80W-HID 双功率氙气探照灯内置大功率动力锂电池。电器已胶封,可防潮、防雨。探照灯能在直流 12V 或 24V/DC 车上和交流 85-260V/AC 电压上充电。

2、打开电源开关灯即可点亮。红色转换开关可变换 35W 和 80W 灯功率。有效射程 1000-2000 米。

3、电池放至 20V 自动关闭。当自关闭后在 48 小时之内要进行充电。

4、探照灯长时间不使用时要将电池充足电。2-3 个月要补充一次电。半年要放一次电直至自动关机 (灯自动熄灭), 然后再充足电。

三、注意事项:

1、不是专业人员不要打开灯头。**灯在启动时有 23KV 高压, 要特别注意人身安全。**

- 2、探照灯要避免在 50 度以上高温环境下长时间工作。
- 3、第一次 [灯泡冷态时] 开灯时间要求大于 2 分钟后再关灯。尽可能减少开关次数, 这样有利于延长灯泡寿命和延长电池使用时间。因为启动功率是正常功率的 4 倍。
- 4、避免在强腐蚀的环境中使用。在强酸强碱场合使用可定制。
- 4、灯头和电池部分要注意不能浸泡在水中。
- 5、不要近距离照射眼睛和长时间近距离照射皮肤。

四、随机配件:

- | | |
|---------------------------|----|
| 1、YAO-A-35/80W-HID 探照灯主机 | 壹台 |
| 2、85-260V/AC-3A 智能充电器 | 壹只 |
| 3、75W 车充逆变器 (12 或 24V 输入) | 壹只 |
| 4、备用灯泡 | 贰只 |
| 5、高档包装箱 | 壹只 |

五、YAO-A-35/65W-HID [外型一样]

- 1、光通量: 35W 档=2500-3200lm 65w 档=6500lm

六、灯壳颜色批量时可根据用户要求出货。目前现货以**军绿色为主**。

灯体和电池分解图

